

Hybridcentral vilket innebär att användaren enkelt kan blanda och koppla in trådlösa moduler med trådbundna

## MG5075 centralapparat

Går ej att beställa separat

MAGELLAN™



### Flexibel larmhybridcentral

Paradox MG5075 centralapparat används där trådbunden installation är svår. Välj mellan trådlösa eller trådbundna IR-detektorer, magnetkontakter, glaskrossdetektorer och branddetektorer, allt efter vad som passar ditt system bäst.

### MG5075 vid "delat montage"

Inbyggd sändare: stödjer alla existerande Magellan sändare inklusive fjärrkontroller. Flera telefonnummer för händelse-rapportering: tre för larmcentralen fem för personlig uppringning och en för personsökarrapportering. Upp till fem personer kan kontaktas av MG5075 vid fel eller larm.

### Lägg till moduler i systemet

Lägg till den användarvänliga TM50 eller TM70 touchscrenmanöverenheten till centralapparaten för enkel hantering av systemet. Via app kan du hantera installerade Paradox

HDxx-seriens kameror (IR-detektor med inbyggd HD-video-kamera). Kamerorna sänder livevideo i HD-kvalitet (ljud och bild i toppklass) och bilder samtidigt till appen samt larmcentralen när larmet går.

### MG5075 skyddar med tre olika nivåer av säkerhet

Tillkoppling: Tillkopplar hela systemet, maximal säkerhet. Sov: skydda nedervåningen medans du sover på övervåningen. Hemma: skydda dörrar och fönster men rör dig fritt inomhus.

RF-störningsdetektering, centralen rapporterar ett fel om RF-signalen störs.

### StayD funktion

Är alltid tillkopplat och frånkopplas endast delvis när du går in eller ut ur en lokal, vilket är motsatsen till det vanliga säkerhetssystemet, som normalt är frånkopplat och som måste tillkopplas för att ge skydd.

## Produktinnehåll

- ▶ 32 sektioner
- ▶ 4 programmerbara utgångar
- ▶ 5 traditionella ingångar, centralkortet
- ▶ 2 områden
- ▶ 512 händelser i händelseminnet

- ▶ 32 användarkoder
- ▶ Matningsspänning 15 V AC
- ▶ Radiofrekvens 868 MHz
- ▶ Hybrid

- ▶ EN 50130-5, Class II. EN50131, Grade 2. CE
- ▶ ABS kapsling och transformator ingår. Storlek: 27,5 x 27,5 x 9,5 cm Sabotagekontakt för vägg och skal

## MG5075. Centralapparat

MG5075-systemet är kompatibelt med brandvarnare och övriga detektorer

Centralapparat/system & app

Går ej att beställa separat

### Exempel på kompletterande produkter

Strömförsörjning	
15 Vdc, 5A. Intern transformator, In: 100 – 240 VAC, 1,4A, 50-60 Hz	
Strömförbrukning	
Viloläge: 220 mA, max: 1A	
Backup batteri	
12 VDC, 4 Ah/7Ah/24Ah	
AUX-ström	
15V, 2.5A maximum, automatisk säkringsnedkoppling vid 3A	
Siren utgång	
1A, automatisk säkringsnedkoppling vid 3A	
PMG utgångar	
4 st. inbyggda PGMar, 100 mA svagström (varje PGM)	
Backup batteri	
12 VDC, 4 Ah/7Ah/24Ah	
Batteriladdnings ström	
Upp till 1.5A, 7Ah < 7 timmar, 24Ah ~ 250 timmar	
Sektioner	Områden
32 stycken	2 stycken
Användarkapacitet	
32 stycken	
Radiofrekvens	
868 MHz	
Certifiering	
EN 50130-5, Class II. EN50131, Grade 2. CE	



Driftstemperatur	
0°C – +50°C	
Luftfuktighet	
5% – + 90%	
Vikt	
Kort 143 g. Med kapsling: 1,5 kg	
Dimensioner	
Kort 18.5 x 8.9 cm. Med kapsling 27,5 x 27,5 x 9,5 cm	

Återförsäljare



**PARADOX**  
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.  
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50  
www.paradox-security.se